

Tableau des compatibilités

Fonction Universelle des BAES / BAEH BLOC.TECH

Principales spécifications techniques

Main technical parameters

L'ensemble des modèles standards (TC) des Blocs d'Éclairages de Sécurité BLOC.TECH : BAES, BAEH, à l'exception des blocs bi-fonction dispose de la fonction Universelle BLOC.TECH. Les éclairages de sécurités BLOC.TECH réagissent aux fonctions Allumages et Extinction des télécommandes des marques listées dans ce document, conformément aux exigences de la norme NF C71-820. Seules ces fonctions sont garanties

| Fabricant | Modèle de télécommande | Polarité de la commande | Autres fonctions |
|--------------------|--|-------------------------|---|
| Legrand | 0 0390 0 0 0390 1 0 625 20 Connectée | Non polarisé | Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH. |
| Ura | 140 010 <hr/> 140 011 140 012 | Non polarisé | L'allumage des BAES/BAEH BLOC.TECH est obtenu en maintenant le bouton enfoncé 5 secondes. <hr/> Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH. |
| Vertiv | TEL200 | Polarité Inversée | Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH. |
| Zemper | TMS 300 | Polarité respectée | Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH. |
| Hager | E905 | Polarité respectée | L'allumage des BAES/BAEH BLOC.TECH est obtenu en maintenant le bouton enfoncé 4 s. L'extinction est obtenue après une impulsion de 5 s environ. |
| Eaton luminox | TLU500, TLU2 500 TL500 | Polarité respectée | Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH. |
| Norma lux | ST-TF | Polarité respectée | Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH. |
| Abb/Kaufel | BT-12V BT5F | Polarité respectée | L'allumage des BAES/BAEH BLOC.TECH est obtenu en maintenant le bouton enfoncé 5 s. L'extinction est obtenue après une impulsion de 5 s environ. <hr/> Fonction allumage/extinction compatible avec les BAES/BAEH BLOC.TECH. La télécommande multi fonction BT4000 n'est pas supportée. |
| Schneider Electric | TBS50 TBS100 TBS Smart | Polarité Inversée | L'allumage des BAES/BAEH BLOC.TECH est obtenu en maintenant le bouton enfoncé 4s. L'extinction est obtenue après une impulsion de 5s environ. Télécommande non supportée par les éclairages BLOC.TECH |